



IQONTROL NEO

AIO CREATOR NEO /  
AIO REMOTE NEO

#### AIO GATEWAY - DIE ALL-IN-ONE SMART HOME ZENTRALE

Das mediola<sup>®</sup> AIO GATEWAY V6 mini ist eine universelle Smart Home Zentrale, die die Geräte vieler verschiedener Marken und Funkstandards miteinander vernetzt und diese nahtlos zusammenarbeiten lässt. Die kleine Zentraleinheit sorgt dafür, dass Ihre per Infrarot & Funk bedienbaren Geräte ganz bequem und zentral mittels App oder Sprache steuerbar sind.

Auf diese Weise lassen sich TV, Hifi, Licht, Heizung, Rollläden, Sensoren u.v.m. problemlos miteinander kombinieren und jede Wohnumgebung im Handumdrehen in ein Smart Home verwandeln. So richtig smart wird das Heim durch die vielen cleveren Automatisierungsmöglichkeiten.

Um alle diese Marken/ Geräte zu vernetzen, ist das V6 mini mit einem Funk-Transceiver für 868 MHz sowie einer IR-Sende- und Empfangseinheit ausgestattet. So können Sie bspw. Komponenten der Funkstandards Homematic und Homematic IP mit elero, Kaiser-Nienhaus, Barthelme, Wir Elektronik oder IR-Geräten ganz nach Geschmack mischen. Die Steuerung über das V6 mini erfolgt grundsätzlich lokal. Es ist kein zwingender Internet-Zugang erforderlich, Fernzugriff und Cloud-Anbindung sind jedoch optional möglich.

Zur Bedienung der Geräte sowie zur Erzeugung der Automatisierungen sind zwei Lösungen verfügbar. Einerseits die kostenfreie App **IQONTROL NEO** als „Plug & Play“-Variante, die bereits alle wichtigen Smart Home Features beinhaltet. Andererseits die einzigartig umfassende und leistungsstarke „Profi“-Variante **AIO CREATOR NEO**.

#### IQONTROL NEO APP - SMART HOME LEICHT GEMACHT

IQONTROL NEO ist die kostenlose Bedienungs-App für das V6 mini. Sie bietet einen preisgünstigen und besonders einfachen Einstieg in die umfassende mediola Smart Home Welt. Dabei sorgt u.a. die automatisch erzeugte Bedienungsfläche der App dafür, dass sich die Steuerung spielend leicht einrichten und besonders intuitiv bedienen lässt.

Der Clou: Sie können zunächst mit IQONTROL NEO sehr schnell und unkompliziert loslegen und später bei Bedarf auf die sensationell vielseitige Lösung AIO CREATOR NEO wechseln. Dazu gibt es eine Upgrade-Option, über die sich eine bereits vorhandene IQONTROL NEO-Konfiguration in den AIO CREATOR NEO importieren lässt.

#### AIO CREATOR NEO - EINZIGARTIG FLEXIBEL & UMFASSEND

Die einzigartig leistungsstarke Software/ App-Kombination ist die ultimative Lösung für Smart Home Individualisten und Technik-Enthusiasten. Sie bietet noch weitaus mehr Möglichkeiten zum Steuern, Kombinieren und Automatisieren als der „kleine Bruder“ IQONTROL NEO. So beinhaltet sie bspw. einen speziellen App-Designer zur vollständig flexiblen Gestaltung der Steuerungs-App in Ihrem ganz persönlichen Look & Feel. Damit lassen sich fast alle Ihre kreativen Smart Home-Ideen verwirklichen.

Darüber hinaus kann der AIO CREATOR NEO je nach Vorlieben mit einer Vielzahl optionaler NEO Plugins erweitert werden, um eine riesige Bandbreite zusätzlicher Marken/ Geräte (z.B. über Zentralen anderer Anbieter) in die zentrale Gesamtsteuerung einzubinden. Via leistungsstarkem Automation Manager können außerdem alle integrierten Geräte plattformübergreifend automatisiert werden.



 Made in Germany

Anschlüsse Rückseite



Frontansicht



supports: **homematic** IP

## ALLGEMEINE DATEN

Bezeichnung   Artikelnummer	mediola AIO GATEWAY V6 mini   GAT-6010
Abmessungen	B/T/H: 90 x 90 x 20 mm
Material (Gehäuse)   Farbe	Polycarbonat   schwarz
Betriebstemperatur	Min. 0 °C bis max. +40 °C

## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	5 V DC / 1,5 A
Leistungsaufnahme	1,3 W
Prozessor	84 MHz ARM® Cortex® - M4, 512 Kbyte Flash, 96 KB SRAM
Netzwerk	WLAN IEEE 802.11 /b/g/n 2,4 GHz
Funk Transceiver	1 x für 868 MHz
Funk-Sendereichweite	> 100 m Freifeld
Infrarot (IR)	integrierter IR-Empfänger 38 KHz und Sendeeinheit (36 - 455 KHz)

## ANSCHLÜSSE/ FEATURES

Anschlüsse für externe IR-Sender	1 x 3,5 mm Klinkenbuchse, adressierbar (Rückseite)
Lernfunktionalität	Infrarot
IR zu Funk-Connector	Auslösen eines Funk-Befehls mittels IR-Fernbedienung
RGB-LED-Indikator (Deckel)	programmierbar, zur Anzeige unterschiedlicher Geräte-Status (z.B. von Sensoren)

## UNTERSTÜTZTE FUNK-KOMPONENTEN\* / IR

Funk-Standards	Homematic   Homematic IP
Proprietäre Funkprotokolle (868 MHz)	Barthelme   Becker   Elero   FS20   Gaposi   Internorm   Kaiser Nienhaus   Roto   WIR Elektronik   → weitere siehe Kompatibilitätsliste*
Infrarot (IR)	nahezu alle IR-Geräte

## APP / CLOUD

Steuerungsmöglichkeiten	1. IQONTROL NEO (inklusive, kostenlos)   iOS, Android 2. AIO CREATOR NEO/ AIO REMOTE NEO (optional, kostenpflichtig)   PC, MAC, iOS, Android
Cloud Services (optional)	» Fernzugriff via Cloudl » Sprachsteuerung über Amazon Alexa, Google Assistant » Anbindung von Cloud-Plattformen wie Philips hue, OSRAM Lightify, Netatmo, ...

\* Die aufgeführten Marken sind lediglich ein Auszug unterstützter Marken / Geräte. Die jeweils aktuelle Gesamtliste aller unterstützten Funk-Komponenten des V6mini finden Sie unter [www.mediola.com/checkliste](http://www.mediola.com/checkliste).

**mediola**<sup>®</sup>  
connected living AG

Rennbahnstr. 72 - 74  
60528 Frankfurt

tel +49 (0)69-96870324  
fax +49 (0)69-96870326

info@mediola.com  
www.mediola.com

